



МА0105 Брелок управления 868 МГц (4 кнопки)

Категория: Дистанционное управление
868 МГц

Компактное устройство позволяет включать и выключать освещение в четырех независимых каналах. МА0105 срабатывает от легкого нажатия на любую из клавиш. Приемник получает сигнал от брелка и замыкает/размыкает электрическую цепь. Брелок управления можно связать с неограниченным количеством приемников.



Технические характеристики

Рабочий диапазон частот	868 МГц
Дальность действия*	до 250 метров
Способ передачи сигнала	Однонаправленный
Количество кнопок	4 кнопки
Кодировка сигнала	Адресная трансмиссия
Питание	CR2032 (3V) / CR3032 (3V)
Расчетное время до замены батареи**	7 лет
Температурный диапазон эксплуатации	от -30 до +50 °С
Габариты	59x35x10 мм
Вес	38 г

* Указанная дальность действия относится к открытому пространству без преград.

** Фактический срок службы зависит от интенсивности и условий эксплуатации.

Техническое обслуживание

В случае необходимости замены элемента питания:

1. Извлеките электронную плату из корпуса устройства, потянув за специальную прорезь в направлении, которое указано стрелками на плате.
2. Извлеките использованный элемент питания и замените его новым (тип элемента питания указан в разделе «Технические характеристики»).
3. Установите электронную плату в корпус устройства. Настройки передатчиков не теряются при замене элемента питания, так как хранятся в памяти блока приема сигнала.

Претензии по товару принимаются, если имеется товарный чек, инструкция по сборке, срок с момента покупки набора составляет не более 14 дней.

Гарантийный срок: 6 месяцев.

Подпишитесь на электронные новости на сайте <https://masterkit.ru> и будьте в курсе обновлений, новинок, обучающих материалов, а также интересных решений на базе ассортимента МАСТЕР КИТ.



Торговая марка: Мастер Кит.
Изготовлено: Россия ООО «Даджет»
115114, Россия, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 1,
Тел: 8 (495) 234-77-66,
e-mail: infomk@masterkit.ru