

ЖКИ указатели напряжения 9020/9120 9021/9121 9030/9130



Особенности:

Модель	9020/9120	9021/9121	9030/9130
Сброс показаний	*	*	
LCD дисплей на 1999 единиц счета			*
Переменное/постоянное напряжение	*	*	*
Определение полярности	*	*	*
Указание фазы/ноль		*	
Прозвонка цепи		*	*
Индикация направления работы двигателя		*	*
Низкое сопротивление	*	*	*
Светодиоды	*	*	*
Измерение напряжения без источника питания	*		
IP64	*	*	*
Защита от перенапряжения CATIII 1000V/CAT IV 600V	*	*	*
Автотест	-/*	-/*	-/*

Технические характеристики:

Модель	9020/9120	9021/9121	9030/9130
Постоянное/переменное напряжение	12, 24, 36, 50, 120, 230, 400, 690В	12, 24, 36, 50, 120, 230, 400, 690В	12, 24, 36, 50, 120, 230, 400, 690В
Показания	-30% до 0% от текущего	-30% до 0% от текущего	± 1,5% ± 3 е.м.р.
Частота переменного напряжения	50/60Гц	50/60Гц	50/60Гц
Низкое сопротивление	< 200 кОм/*	< 200 кОм/*	≤ 1 МОм/*
Габариты	240 x 78 x 40 мм		
Вес	237 г		
Комплект поставки	2 источника питания тип ААА (9021/9030/9121)		